4. Electrical Parts List

Loc.No	Part No	Description ; Specification	Remark
601		**ASSY PCB-MAIN;SV-DVD60,SLIM COMBO**	
POWER DRIVE PARTS			
C1P102	2401-003336	C-AL;4.7UF,20%,50V,GP,TP,5X5,2	
C1P103	2401-002026	C-AL;10UF,20%,35V,GP,TP,5X5,2.5	
C1P104	2401-000588	C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,3x5,2.5	
C1P105	2401-003336	C-AL;4.7UF,20%,50V,GP,TP,5X5,2	
C1P106	2401-002026	C-AL;10UF,20%,35V,GP,TP,5X5,2.5	
C1P107	2401-003336	C-AL;4.7UF,20%,50V,GP,TP,5X5,2	
C1P109	2401-002026	C-AL;10UF,20%,35V,GP,TP,5X5,2.5	
C1P10A	2401-002299	C-AL;4.7uF,20%,50V,GP,TP,5x7,5	
C1P110	2401-002026	C-AL;10UF,20%,35V,GP,TP,5X5,2.5	
C1P111	2401-002026	C-AL;10UF,20%,35V,GP,TP,5X5,2.5	
C1P113	2401-000588	C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,3x5,2.5	
C1P114	2401-000408	C-AL;10uF,20%,16V,GP,TP,3.5x5,2.5	
C1P115	2401-002026	C-AL;10UF,20%,35V,GP,TP,5X5,2.5	
C1P116	2401-003336	C-AL;4.7UF,20%,50V,GP,TP,5X5,2	
C1P122	2401-003336	C-AL;4.7UF,20%,50V,GP,TP,5X5,2	
CN01	3708-001447	CONNECTOR-FPC/FFC/PIC;36P,1.25MM,STRAIGH	
CN01S	3809-001509	FPC CABLE-FLAT;30V,80C,60mm,36P,1.25mm,U	
CN102	3711-000392	CONNECTOR-HEADER;3WALL,10P,1R,2.5mm,STRA	
D1P104	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
D1P105	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
D1P106	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
D1P107	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
D1P108	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
D1P130	0402-000127	DIODE-RECTIFIER;1N4002,100V,1A,DO-41,TP	
FZ01	3601-001240	FUSE-RADIAL LEAD;50V,1A,-,-,5.0x4.0x5.0m	
FZ02	3601-001240	FUSE-RADIAL LEAD;50V,1A,-,-,5.0x4.0x5.0m	
FZ03	3601-001240	FUSE-RADIAL LEAD;50V,1A,-,-,5.0x4.0x5.0m	
FZ04	3601-001240	FUSE-RADIAL LEAD;50V,1A,-,-,5.0x4.0x5.0m	
Q1P101	0501-000616	TR-SMALL SIGNAL;KSC2328A-Y,NPN,1W,TO-92L	
Q1P102	0504-000142	TR-DIGITAL;KSR2001,PNP,300MW,4.7K/4.7K,T	
Q1P103	0501-000398	TR-SMALL SIGNAL;KSC945,NPN,250mW,TO-92,T	
Q1P104	0501-000616	TR-SMALL SIGNAL;KSC2328A-Y,NPN,1W,TO-92L	
Q1P105	0501-000616	TR-SMALL SIGNAL;KSC2328A-Y,NPN,1W,TO-92L	
Q1P106	0501-000616	TR-SMALL SIGNAL;KSC2328A-Y,NPN,1W,TO-92L	
Q1P107	0501-000616	TR-SMALL SIGNAL;KSC2328A-Y,NPN,1W,TO-92L	
Q1P108	0504-000142	TR-DIGITAL;KSR2001,PNP,300MW,4.7K/4.7K,T	
Q1P109	0501-000398	TR-SMALL SIGNAL;KSC945,NPN,250mW,TO-92,T	
Q1P110	0501-000616	TR-SMALL SIGNAL;KSC2328A-Y,NPN,1W,TO-92L	
Q1P111	0501-000616	TR-SMALL SIGNAL;KSC2328A-Y,NPN,1W,TO-92L	
R1P103	2007-000402	R-CHIP;150ohm,5%,1/10W,TP,1608	
R1P104	2001-000449	R-CARBON;2.2KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
R1P105	2001-000969	R-CARBON;75OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R1P109	2001-000362	R-CARBON;150OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R1P110	2001-000449	R-CARBON;2.2KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
R1P111	2001-000062	R-CARBON;470OHM,5%,1/4W,AA,TP,2.4X6.4MM	
R1P112	2001-000302	R-CARBON;10OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R1P120	2001-000855	R-CARBON;560OHM,5%,1/4W,AA,TP,2.4X6.4MM	
R1P122	2001-000660	R-CARBON;33KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
W004	2001-000855	R-CARBON;560OHM,5%,1/4W,AA,TP,2.4X6.4MM	
W012	2701-000002	INDUCTOR-AXIAL;100uH,10%,4298	
W177	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
W178	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
ZD1P02	0403-001211	DIODE-ZENER;MTZJ12B,11.44-12.03V,500MW,D	
ZD1P03	0403-000720	DIODE-ZENER;MTZJ9.1B,9.1V,8.57-9.01V,500	
ZD1P04	0403-000717	DIODE-ZENER;MTZJ5.1B,5.1V,4.94-5.2V,500m	
ZD1P05	0403-001211	DIODE-ZENER;MTZJ12B,11.44-12.03V,500MW,D	
ZD1P06	0403-000717	DIODE-ZENER;MTZJ5.1B,5.1V,4.94-5.2V,500m	
ZD1P1A	0403-001211	DIODE-ZENER;MTZJ12B,11.44-12.03V,500MW,D	

Loc.No	Part No	Description ; Specification	Remark
SYSTEM CONTROL/SERVO PARTS			
C601	2203-002398	C-CER,CHIP;22nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C602	2401-002095	C-AL;47uF,20%,25V,GP,TP,6.3x5,5	
C605	2202-000797	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;10NF,30%,16V,Y5S,TP,	
C606	2203-000257	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C607	2401-000118	C-AL;1000uF,20%,10V,GP,TP,10x12.5,5	
C607A	2401-003107	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,5x7,5	
C608	2401-002259	C-AL;0.1F,+80-20%,5.5V,-,TP,1	Back up 1HR Only
C610	2202-002037	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;100nF,80-20%,50V,Y5V	
C618	2401-000360	C-AL;100uF,20%,50V,GP,TP,8x11.5,5	
C618A	2401-003221	C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,8X5,2.5	
C619	2203-000257	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C620	2401-001543	C-AL;47uF,20%,25V,GP,TP,6.3x5mm,2.5	
C621	2203-000257	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C623	2203-000257	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C624	2203-000626	C-CER,CHIP;0.022NF,5%,50V,C0G	Back up 1HR Only
C625	2203-000626	C-CER,CHIP;0.022NF,5%,50V,C0G	Back up 1HR Only
C626	2203-000626	C-CER,CHIP;0.022NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
C627	2203-000626	C-CER,CHIP;0.022NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
C628	2203-001613	C-CER,CHIP;0.024nF,0.25pF,50V,NP0,TP,201	
C633	2203-000257	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C635	2202-000183	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;2.2NF,20%,16V,Y5R,TP	
C636	2202-000183	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;2.2NF,20%,16V,Y5R,TP	
C637	2202-000263	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;470pF,10%,50V,Y5P,TP	
C638	2401-002196	C-AL;4.7UF,20,25V,GP,TP,4X5,5MM,-	
C639	2203-000236	C-CER,CHIP;0.1NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
C640	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
C641	2401-003221	C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,8X5,2.5	
C642	2401-002095	C-AL;47uF,20%,25V,GP,TP,6.3x5,5	
C645	2203-000357	C-CER,CHIP;0.15NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
C646	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
C659A	2203-001140	C-CER,CHIP;68nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
C661	2202-002055	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;47nF,+80-20%,50V,Y5V	
C688	2401-003107	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,5x7,5	
C691	2203-000257	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C695	2203-000357	C-CER,CHIP;0.15NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
C696	2203-000236	C-CER,CHIP;0.1NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
CN604	AC37-00027A	CONNECTOR-HEADER;20045WS,X-11,T8.5,W17.4	
D603	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
D620	0402-000127	DIODE-RECTIFIER;1N4002,100V,1A,DO-41,TP	
D688	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
D692	0402-000127	DIODE-RECTIFIER;1N4002,100V,1A,DO-41,TP	
D6P01	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
IC601	AC09-00274A	IC MICOM;UPD78F4928GF-3BA,FRESH ROM,100	
IC604	AC14-12006C	IC;KA7533,DIP,-	
IC605	1103-001150	IC-EEPROM;524C80D81,8KBit,DIP,8P,300MIL,	
IC608	1203-000515	IC-VOL. DETECTOR;7042,TO-92,3	Back up 1HR Only
J605	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608	
L603	2701-000002	INDUCTOR-AXIAL;100uH,10%,4298	
L605	2701-000002	INDUCTOR-AXIAL;100uH,10%,4298	
LD601	0601-001817	LED-IR,SIDE-VIEW,2.5mm,75mW,6V,940,TR	
PT601	0604-001275	PHOTO-INTERRUPTER;-,-,-,SNAP,TR	
PT602	0604-001275	PHOTO-INTERRUPTER;-,-,-,SNAP,TR	
Q601	0504-000129	TR-DIGITAL;KSR1104,NPN,200mW,47K/47K,SOT	
R608	2001-000864	R-CARBON;56KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R609	2001-000864	R-CARBON;56KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R610	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R611	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R613	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608	Back up 1HR Only
R614	2001-000429	R-CARBON;1KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	

Loc.No	Part No	Description ; Specification	Remark
R615	2001-000429	R-CARBON;1KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R617	2001-000864	R-CARBON;56KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R620	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R622	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R630	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R631	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R632	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R633	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R634	2007-000084	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R635	2007-000084	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R636	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R640	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R641	2001-000780	R-CARBON;470OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R642	2001-000780	R-CARBON;470OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R644	2001-000429	R-CARBON;1KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R647	2001-000429	R-CARBON;1KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R651	2001-000010	R-CARBON;68KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R652	2001-000568	R-CARBON;27OHM,5%,1/8W,AA,TP,	Back up 1HR Only
R657	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608	
	2007-000100	R-CHIP;68Kohm,5%,1/10W,TP,160	Back up 1HR Only
R660	2001-000786	R-CARBON;47KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R661	2001-000660	R-CARBON;33KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R666	2007-000084	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R667	2007-000084	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R668	2001-000780	R-CARBON;470OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R669	2001-000780	R-CARBON;470OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R670	2001-000734	R-CARBON;4.7KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
R671	2001-000734	R-CARBON;4.7KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
R672	2001-000734	R-CARBON;4.7KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
R673	2001-000429	R-CARBON;1KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R674	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R675	2001-000032	R-CARBON;180OHM,5%,1/4W,AA,TP,2.4X6.4MM	
R676	2001-000633	R-CARBON;30KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R678	2007-000094	R-CHIP;22Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R679	2007-000075	R-CHIP;220ohm,5%,1/10W,TP,1608	
R682	2007-000094	R-CHIP;22Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R685	2001-000812	R-CARBON;5.6KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
R688	2007-000655	R-CHIP;27Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R691	2007-000075	R-CHIP;220ohm,5%,1/10W,TP,1608	
R693	2007-000097	R-CHIP;47Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R694	2007-000097	R-CHIP;47Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R698	2001-000290	R-CARBON;10KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
S602	0603-001134	PHOTO TR;-,30V,4V,50mA,75mW,TRAY	
SW601	AC34-00005A	SWITCH MODE;-,-,-,

Loc.No	Part No	Description ; Specification	Remark
L3A01	2702-000120	INDUCTOR-RADIAL;15000uH,5%,6.2x7.4mm	
L3A02	2702-000106	INDUCTOR-RADIAL;100uH,10%,6.2x7.4mm	
L3A03	2701-000002	INDUCTOR-AXIAL;100uH,10%,4298	
L3Q1	2701-000206	INDUCTOR-AXIAL;56uH,5%,2434	
L3Q2	2701-000131	INDUCTOR-AXIAL;15uH,5%,2534	
Q302	0501-000341	TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT-	
Q351	0501-000303	TR-SMALL SIGNAL;KSA733,PNP,250mW,TO-92,T	
Q3A01	0501-000398	TR-SMALL SIGNAL;KSC945,NPN,250mW,TO-92,T	
Q3A02	0501-000303	TR-SMALL SIGNAL;KSA733,PNP,250mW,TO-92,T	
Q3A03	0501-000442	TR-SMALL SIGNAL;KTC3203-Y,NPN,400mW,T0-9	
Q3A04	0501-000442	TR-SMALL SIGNAL;KTC3203-Y,NPN,400mW,T0-9	
Q3A05	0501-000442	TR-SMALL SIGNAL;KTC3203-Y,NPN,400mW,T0-9	
Q3A06	0501-000303	TR-SMALL SIGNAL;KSA733,PNP,250mW,TO-92,T	
Q3Q1	0501-000341	TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT-	
Q3Q3	0501-000341	TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT-	
Q3Q4	0501-000341	TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT-	
Q3Q5	0504-000152	TR-DIGITAL;KSR2101,PNP,200mW,4.7K/4.7K,S	
Q3Q6	0504-000129	TR-DIGITAL;KSR1104,NPN,200mW,47K/47K,SOT	
Q3Q7	0501-000341	TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT-	
R315	2007-000122	R-CHIP;1.2Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R316	2007-001179	R-CHIP;8.2Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R320	2007-000458	R-CHIP;18Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R321	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R322	2007-000458	R-CHIP;18Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R323	2007-000125	R-CHIP;3.9Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R325	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R326	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R327	2007-000084	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R328	2007-000122	R-CHIP;1.2Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R329	2007-000081	R-CHIP;2.7Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R330	2007-000087	R-CHIP;6.8Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R331	2007-000079	R-CHIP;1.8Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R333	2007-001039	R-CHIP;56Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R334	2007-000123	R-CHIP;1.5Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R335	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608	
R355B	2001-000969	R-CARBON;75OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R360	2001-000989	R-CARBON;820KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
R361	2001-000356	R-CARBON;150KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
R371	2007-000119	R-CHIP;560ohm,5%,1/10W,TP,1608	
R372	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R373	2007-000093	R-CHIP;20Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R380	2007-000124	R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R3A01	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R3A04	2001-000221	R-CARBON;1.2KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
R3A05	2001-000539	R-CARBON;24KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R3A06	2001-000405	R-CARBON;180OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R3A07	2001-000645	R-CARBON;330KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
R3A08	2001-000331	R-CARBON;12KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R3A09	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608	
R3A11	2007-000124	R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R3A12	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608	
R3A13	2007-000097	R-CHIP;47Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R3A14	2007-000094	R-CHIP;22Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R3A16	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R3A17	2007-000124	R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R3A18	2007-000124	R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R3A23	2001-000331	R-CARBON;12KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R3A24	2007-000094	R-CHIP;22Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R3A25	2001-000221	R-CARBON;1.2KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
R3A26	2001-000290	R-CARBON;10KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R3A28	2007-000079	R-CHIP;1.8Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R3A50	2001-000800	R-CARBON;5.1KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
R3A51	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R3A60	2001-000605	R-CARBON;3.6KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
R3Q1	2007-000122	R-CHIP;1.2Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R3Q12	2001-000008	R-CARBON;15KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R3Q2	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R3Q3	2007-000076	R-CHIP;330ohm,5%,1/10W,TP,1608	
R3Q4	2007-001056	R-CHIP;6.2Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R3Q5	2007-000076	R-CHIP;330ohm,5%,1/10W,TP,1608	
R3Q6	2001-000252	R-CARBON;1.6KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
R3Q7	2001-000007	R-CARBON;3KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R3Q8	2007-000076	R-CHIP;330ohm,5%,1/10W,TP,1608	
R3Q9	2001-000958	R-CARBON;750OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
W311	2701-000002	INDUCTOR-AXIAL;100uH,10%,4298	
W344	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608	SV-DVD540/XEV Only
XT301	2801-001397	CRYSTAL-UNIT;4.433619MHz,20ppm,28-AAA,S,	
TM-BLOCK PARTS			
C401	2401-001502	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,6.3x5,2.5	
C402	2203-002398	C-CER,CHIP;22nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C403	2401-001502	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,6.3x5,2.5	
C404	2401-001077	C-AL;330nF,20%,50V,GP,TP,4x7mm,5mm	
C405	2401-001573	C-AL;47uF,20%,50V,GP,TP,6.3x11,2.5	
C406	2203-000257	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C407	2401-001502	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,6.3x5,	Not used CANAL +
C409	2401-003336	C-AL;4.7UF,20%,50V,GP,TP,5X5,2	Not used CANAL +
C410	2203-000257	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
D401	0402-000127	DIODE-RECTIFIER;1N4002,100V,1A,DO-41,TP	
L401	AC27-12001N	COIL CHOKE;10UH-15%,RA,K-30,Q80,150KHZ,-	
Q401	0501-000314	TR-SMALL SIGNAL;KSA812,PNP,150mW,SOT-23,	
R401	2001-000786	R-CARBON;47KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R402	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R403	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R404	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R406	2007-001010	R-CHIP;51Kohm,5%,1/10W,TP,1608	Not used CANAL +
R408	2001-000221	R-CARBON;1.2KOHM,5%,1/8W,AA,TP	Not used CANAL +
R440	2001-000362	R-CARBON;150OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R441	2007-000116	R-CHIP;120ohm,5%,1/10W,TP,1608	
TM401	AC40-00031A	TM BLOCK;TCPL0601PD20A,PAL B/G + SECAM,	
	AC40-00029A	TM BLOCK;TCMK0601PD20A,PAL B/G	Not used CANAL +
ZD401	0403-000390	DIODE-ZENER;UZP33B,33V,31.4-34.6V,1W,DO-	
HI-FI PARTS			
C501	2401-000426	C-AL;10uF,20%,16V,GP,TP,3.5x5,5	
C502	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
C503	2401-000909	C-AL;22uF,20%,16V,GP,TP,5x5,2.5	
C504	2401-000408	C-AL;10uF,20%,16V,GP,TP,3.5x5,2.5	
C505	2401-001249	C-AL;4.7uF,20%,35V,GP,TP,4x5,2.5	
C506	2203-000257	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C507	2401-000909	C-AL;22uF,20%,16V,GP,TP,5x5,2.5	
C508	2203-000888	C-CER,CHIP;4.7nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C510	2401-001502	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,6.3x5,2.5	
C511	2203-000257	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C513	2203-000257	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C517	2203-000888	C-CER,CHIP;4.7nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C518	2401-000909	C-AL;22uF,20%,16V,GP,TP,5x5,2.5	
C519	2203-000257	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C520	2401-001249	C-AL;4.7uF,20%,35V,GP,TP,4x5,2.5	
C521	2401-000408	C-AL;10uF,20%,16V,GP,TP,3.5x5,2.5	
C522	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
C523	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
C524	2401-001249	C-AL;4.7uF,20%,35V,GP,TP,4x5,2.5	
C525	2401-001249	C-AL;4.7uF,20%,35V,GP,TP,4x5,2.5	
C526	2401-002165	C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5	
C527	2202-000797	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;10NF,30%,16V,Y5S,TP,	
C529	2401-001250	C-AL;4.7uF,20%,35V,GP,TP,4x5,5	
C530	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
C535	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
C536	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
C537	2401-000665	C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,TP,3.5x5,5	
C538	2401-002569	C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,TP,4x5,2.5	

Loc.No	Part No	Description ; Specification	Remark
C539	2401-001250	C-AL;4.7uF,20%,35V,GP,TP,4x5,5	
C540	2401-001250	C-AL;4.7uF,20%,35V,GP,TP,4x5,5	
C541	2401-000588	C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,3x5,2.5	
D501	0402-000127	DIODE-RECTIFIER;1N4002,100V,1A,DO-41,TP	
IC501	1204-001920	IC-AUDIO PROCESSOR;LA72646M,QFP,80P,14X1	
R501	2001-000766	R-CARBON;43KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R502	2007-001056	R-CHIP;6.2Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R503	2001-000780	R-CARBON;470OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R505	2001-000766	R-CARBON;43KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R506	2007-001056	R-CHIP;6.2Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R507	2001-000766	R-CARBON;43KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R508	2007-001056	R-CHIP;6.2Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R509	2007-000087	R-CHIP;6.8Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R510	2007-000913	R-CHIP;43Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R511	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R512	2001-000660	R-CARBON;33KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R517	2007-000087	R-CHIP;6.8Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R518	2001-000766	R-CARBON;43KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R519	2007-001056	R-CHIP;6.2Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R520	2001-000766	R-CARBON;43KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R521	2007-000087	R-CHIP;6.8Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R522	2007-001071	R-CHIP;6.8Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R533	2007-000003	R-CHIP;43Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R540	2001-000766	R-CARBON;43KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R545	2007-000512	R-CHIP;2.4Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R546	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608	
R547	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608	
R550	2001-000766	R-CARBON;43KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R551	2007-000091	R-CHIP;12Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R552	2007-000913	R-CHIP;43Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R553	2007-000091	R-CHIP;12Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R570	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R571	2007-000098	R-CHIP;56Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
SECAM PARTS		**SV-DVD540/XEF/XEB/XEV Only**	
C3S01	2202-000797	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;10NF,30%,16V,Y5S,TP,	
C3S02	2401-000598	C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,4x7,5	
C3S03	2203-000257	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C3S04	2401-000598	C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,4x7,5	
C3S05	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
C3S06	2401-001324	C-AL;0.47UF,20%,50V,GP,BK,3X5,2.5	
C3S08	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
C3S09	2401-001324	C-AL;0.47UF,20%,50V,GP,BK,3X5,2.5	
C3S10	2401-003107	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,5x7,5	
C3S11	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
C3S12	2301-000008	C-FILM,LEAD-PEF;2.2nF,5%,50V,TP,5.5X7X3,	
C3S13	2301-000008	C-FILM,LEAD-PEF;2.2nF,5%,50V,TP,5.5X7X3,	
C3S14	2401-000665	C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,TP,3.5x5,5	
C3S15	2203-000440	C-CER,CHIP;1nF,10%,50V,X7R,TP,1608,-	
IC3S01	1204-001921	IC-CHROMA;LA70100M,SOP,30P,375MIL,PLASTI	
Q3Q2	0501-000341	TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT-	
R324	2007-000079	R-CHIP;1.8Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R350	2007-000123	R-CHIP;1.5Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R3S01	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R3S02	2001-000435	R-CARBON;1MOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
A2/NICAM PARTS			
C4N01	2203-000140	C-CER,CHIP;1.5nF,10%,50V,X7R,TP,1608,-	
C4N02	2401-000408	C-AL;10uF,20%,16V,GP,TP,3.5x5,2.5	
C4N03	2203-001607	C-CER,CHIP;0.22nF,5%,50V,NP0,TP,1608	
C4N04	2401-000665	C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,TP,3.5x5,5	
C4N05	2203-000257	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C4N06	2203-000257	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C4N07	2203-001656	C-CER,CHIP;0.47nF,5%,50V,NP0,TP,1608	
C4N08	2203-000140	C-CER,CHIP;1.5nF,10%,50V,X7R,TP,1608,-	
C4N09	2401-000408	C-AL;10uF,20%,16V,GP,TP,3.5x5,2.5	

Loc.No	Part No	Description ; Specification	Remark
C4N10	2401-000408	C-AL;10uF,20%,16V,GP,TP,3.5x5,2.5	
C4N11	2401-002186	C-AL;3.3UF,20%,50V,GP,BK,4X5,2.5	
C4N12	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
C4N13	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
C4N14	2401-000408	C-AL;10uF,20%,16V,GP,TP,3.5x5,2.5	
C4N15	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
C4N16	2401-001502	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,6.3x5,2.5	
C4N17	2203-001656	C-CER,CHIP;0.47nF,5%,50V,NP0,TP,1608	
C4N18	2203-001656	C-CER,CHIP;0.47nF,5%,50V,NP0,TP,1608	
C4N19	2202-000279	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;47pF,5%,50V,SL,TP,3.	
C4N21	2201-002069	C-CERAMIC,DISC;0.0015NF,0.25PF,50V,C0G,T	
C4N22	2201-002069	C-CERAMIC,DISC;0.0015NF,0.25PF,50V,C0G,T	
C4N23	2401-000598	C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,4x7,5	
C4N24	2401-000598	C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,4x7,5	
C4N25	2202-002037	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;100nF,80-20%,50V,Y5V	
C4N30	2203-000257	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
D4N01	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
D4N02	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
IC4N01	1204-001765	IC-AUDIO PROCESSOR;MSP3417D(PQFP),PQFP,4	
	1204-001766	IC-AUDIO PROCESSOR;MSP3407D(P	SV-DVD540/XEU/XEF/XET Only
L4N01	2702-000160	INDUCTOR-RADIAL;4.7uH,10%,6.0x6.4mm	
L4N02	2702-000106	INDUCTOR-RADIAL;100uH,10%,6.2x7.4mm	
L4N03	2702-000160	INDUCTOR-RADIAL;4.7uH,10%,6.0x6.4mm	
L4N04	3301-000297	BEAD-AXIAL;3.6x1.2x5.7mm,1400,2900G	
R4N01	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R4N02	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R4N03	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R4N04	2001-000563	R-CARBON;27KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R4N05	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608	
R4N06	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608	
XT4N01	2801-004096	CRYSTAL-UNIT;18.432MHZ,20PPM,28-AAA,16PF	
OSD/VPS/PDC PARTS			
C6P01	2202-000797	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;10NF,30%,16V,Y5S,TP,	
C6P02	2203-000315	C-CER,CHIP;0.12NF,5%,50V,C0G,	SV-DVD540/XEV Only
C6P04	2203-000681	C-CER,CHIP;0.027NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
C6P05	2203-000681	C-CER,CHIP;0.027NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
C6P06	2203-000440	C-CER,CHIP;1nF,10%,50V,X7R,TP,1608,-	Not used CIS
C6P07	2401-003336	C-AL;4.7UF,20%,50V,GP,TP,5X5,2	Not used CIS
C6P08	2203-001071	C-CER,CHIP;0.056NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
C6P10	2401-000588	C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,3x5,2.5	
C6P11	2401-000588	C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,3x5,2.5	
C6P12	2401-003221	C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,8X5,2.5	
C6P12A	2401-003221	C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,8X5,2.5	
C6P13	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
C6P14	2203-000257	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C6P15	2203-001140	C-CER,CHIP;68nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
IC6P01	1204-001794	IC-AUDIO PROCESSOR;LC74775NM-9808,MPF,30	
	1204-001796	IC-OSD PROCESSOR;LC74759JM-98	SV-DVD540/XEV Only
L6P03	2701-000160	INDUCTOR-AXIAL;22uH,5%,2434	
L6P05	2701-000165	INDUCTOR-AXIAL;27uH,5%,2434	
Q6P01	0501-000314	TR-SMALL SIGNAL;KSA812,PNP,150mW,SOT-23,	
Q6P02	0501-000314	TR-SMALL SIGNAL;KSA812,PNP,150mW,SOT-23,	
Q6P04	0501-000341	TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT-	
R6P01	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	Not used CIS
R6P02	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	Not used CIS
R6P03	2007-000081	R-CHIP;2.7Kohm,5%,1/10W,TP,1608	Not used CIS
R6P04	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	Not used CIS
R6P05	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R6P06	2007-000086	R-CHIP;5.6Kohm,5%,1/10W,TP,1608	Not used CIS
R6P07	2007-000075	R-CHIP;220ohm,5%,1/10W,TP,1608	
R6P08	2001-000005	R-CARBON;390ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R6P09	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608	
	2007-000124	R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/10W,TP,16	SV-DVD540/XEV Only
R6P10	2007-000075	R-CHIP;220ohm,5%,1/10W,TP,1608	
R6P12	2001-000734	R-CARBON;4.7KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	

Loc.No	Part No	Description ; Specification	Remark
R6P13	2007-000097	R-CHIP;47Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R6P14	2007-000123	R-CHIP;1.5Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
INPUT-OUTPUT PARTS			
C812	2401-000909	C-AL;22uF,20%,16V,GP,TP,5x5,2.5	
C813	2401-000922	C-AL;22uF,20%,16V,GP,TP,5x5,5	
C814	2401-000909	C-AL;22uF,20%,16V,GP,TP,5x5,2.5	
C815	2401-000922	C-AL;22uF,20%,16V,GP,TP,5x5,5	
C816	2401-002165	C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5	
C817	2203-000257	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C818	2203-000783	C-CER,CHIP;0.33NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
C819	2203-000783	C-CER,CHIP;0.33NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
C820	2203-000783	C-CER,CHIP;0.33NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
C821	2203-000783	C-CER,CHIP;0.33NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
C822A	2203-000236	C-CER,CHIP;0.1NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
C823	2203-000783	C-CER,CHIP;0.33NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
C824	2203-000783	C-CER,CHIP;0.33NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
C825	2203-000783	C-CER,CHIP;0.33NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
C826	2203-000783	C-CER,CHIP;0.33NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
C827A	2203-000257	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C835	2401-001479	C-AL;470uF,20%,10V,GP,TP,-,-	
C836	2203-000257	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C851	2401-000909	C-AL;22uF,20%,16V,GP,TP,5x5,2.5	
C852	2401-000909	C-AL;22uF,20%,16V,GP,TP,5x5,2.5	
C853	2203-000491	C-CER,CHIP;2.2nF,10%,50V,X7R,TP,1608,-	
C854	2203-000491	C-CER,CHIP;2.2nF,10%,50V,X7R,TP,1608,-	
C855	2203-001607	C-CER,CHIP;0.22nF,5%,50V,NP0,TP,1608	
C856	2203-000888	C-CER,CHIP;4.7nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C857	2203-000888	C-CER,CHIP;4.7nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C858	2401-000909	C-AL;22uF,20%,16V,GP,TP,5x5,2.5	
C862	2401-000909	C-AL;22uF,20%,16V,GP,TP,5x5,2.5	
D805	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
IC802	0801-002741	IC-CMOS LOGIC;BU4053BCFV,MUX,SSOP,16P,17	
IC803	1201-000163	IC-OP AMP;4560,SOP,8P,173MIL,D	Not used SECAM system
JC801	3722-001573	JACK-SCART;42P/2R,-,SN,BLK/BLU,#20-28	
JC802	AC37-22002N	JACK-PIN;3.2mm,DPAE-9836,3P(1),HI-FI,SV	
IC803	1201-000163	IC-OP AMP;4560,SOP,8P,173MIL,	SV-DVD540/XEV Only
L803	2701-000181	INDUCTOR-AXIAL;33uH,5%,2434	
L804	2701-000181	INDUCTOR-AXIAL;33uH,5%,2434	
L805	2701-000181	INDUCTOR-AXIAL;33uH,5%,2434	
L806	2701-000181	INDUCTOR-AXIAL;33uH,5%,2434	
L807	2701-000181	INDUCTOR-AXIAL;33uH,5%,2434	
L808	2701-000181	INDUCTOR-AXIAL;33uH,5%,2434	
L809	2701-000181	INDUCTOR-AXIAL;33uH,5%,2434	
L810	2701-000181	INDUCTOR-AXIAL;33uH,5%,2434	
L811	2701-000181	INDUCTOR-AXIAL;33uH,5%,2434	
L812	2701-000181	INDUCTOR-AXIAL;33uH,5%,2434	
L814	AC27-92001M	COIL-INDUCTOR;RH3.5X6.5RS,BEAD(RADIAL),-	
L852	2701-000238	INDUCTOR-AXIAL;1.8uH,10%,2534	
L890	2702-000106	INDUCTOR-RADIAL;100uH,10%,6.2x7.4mm	
Q802	0504-000129	TR-DIGITAL;KSR1104,NPN,200mW,47K/47K,SOT	
Q803	0504-000129	TR-DIGITAL;KSR1104,NPN,200mW,47K/47K,SOT	
Q804	0504-000152	TR-DIGITAL;KSR2101,PNP,200mW,4.7K/4.7K,S	
Q806	0504-000152	TR-DIGITAL;KSR2101,PNP,200mW,4.7K/4.7K,S	
Q808	0504-000129	TR-DIGITAL;KSR1104,NPN,200mW,47K/47K,SOT	
Q809	0501-000341	TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT-	
Q810	0501-000341	TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT-	
Q811	0501-000341	TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT-	
R801	2007-000655	R-CHIP;27Kohm,5%,1/10W,TP,1608	Not used CANAL +
R801A	2007-000116	R-CHIP;120ohm,5%,1/10W,TP,1608	
R802	2007-000079	R-CHIP;1.8Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R803	2007-000079	R-CHIP;1.8Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R804	2001-000563	R-CARBON;27KOHM,5%,1/8W,AA,TP,	Not used CANAL +
R805	2007-000643	R-CHIP;270ohm,5%,1/10W,TP,1608	
R806	2007-000643	R-CHIP;270ohm,5%,1/10W,TP,1608	
R807	2007-001167	R-CHIP;75ohm,5%,1/10W,TP,1608	

Loc.No	Part No	Description ; Specification	Remark
R809	2007-001167	R-CHIP;75ohm,5%,1/10W,TP,1608	
R810	2007-000643	R-CHIP;270ohm,5%,1/10W,TP,1608	
R811	2007-000643	R-CHIP;270ohm,5%,1/10W,TP,1608	
R813	2007-000643	R-CHIP;270ohm,5%,1/10W,TP,1608	
R814	2007-000643	R-CHIP;270ohm,5%,1/10W,TP,1608	
R815	2007-000643	R-CHIP;270ohm,5%,1/10W,TP,1608	
R816	2007-000643	R-CHIP;270ohm,5%,1/10W,TP,1608	
R819	2007-000643	R-CHIP;270ohm,5%,1/10W,TP,1608	
R820	2007-000643	R-CHIP;270ohm,5%,1/10W,TP,1608	
R821	2007-000134	R-CHIP;33Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R822	2007-000094	R-CHIP;22Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R825	2001-000290	R-CARBON;10KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R827	2007-000101	R-CHIP;82Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R828	2007-000101	R-CHIP;82Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R829	2007-000101	R-CHIP;82Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R830	2007-000101	R-CHIP;82Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R835	2007-000101	R-CHIP;82Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R836	2007-000101	R-CHIP;82Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R839	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608	
R841	2007-000119	R-CHIP;560ohm,5%,1/10W,TP,1608	
R842	2007-000119	R-CHIP;560ohm,5%,1/10W,TP,1608	
R843	2007-000119	R-CHIP;560ohm,5%,1/10W,TP,1608	
R844	2007-001167	R-CHIP;75ohm,5%,1/10W,TP,1608	
R851	2007-000097	R-CHIP;47Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R852	2007-000097	R-CHIP;47Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZD801	0403-000297	DIODE-ZENER;MTZ6.2B,6.2V,5.96-6.27V,500m	
ZD805	0403-001083	DIODE-ZENER;UDZ9.1B,9.1V,8.85-9.23V,200m	
ZD806	0403-001083	DIODE-ZENER;UDZ9.1B,9.1V,8.85-9.23V,200m	
ZD807	0403-001083	DIODE-ZENER;UDZ9.1B,9.1V,8.85-9.23V,200m	
ZD809	0403-001083	DIODE-ZENER;UDZ9.1B,9.1V,8.85-9.23V,200m	
ZD810	0403-001083	DIODE-ZENER;UDZ9.1B,9.1V,8.85-9.23V,200m	
ZD811	0403-001083	DIODE-ZENER;UDZ9.1B,9.1V,8.85-9.23V,200m	
ZD813	0403-001083	DIODE-ZENER;UDZ9.1B,9.1V,8.85-9.23V,200m	
ZD851	0403-001083	DIODE-ZENER;UDZ9.1B,9.1V,8.85-9.23V,200m	
ZD852	0403-001083	DIODE-ZENER;UDZ9.1B,9.1V,8.85-9.23V,200m	
ZD853	0403-001083	DIODE-ZENER;UDZ9.1B,9.1V,8.85-9.23V,200m	
ZD854	0403-001083	DIODE-ZENER;UDZ9.1B,9.1V,8.85-9.23V,200m	
ZD863	0403-001083	DIODE-ZENER;UDZ9.1B,9.1V,8.85-9.23V,200m	
ZD864	0403-001083	DIODE-ZENER;UDZ9.1B,9.1V,8.85-9.23V,200m	
ZD865	0403-001083	DIODE-ZENER;UDZ9.1B,9.1V,8.85-9.23V,200m	
ZD866	0403-001083	DIODE-ZENER;UDZ9.1B,9.1V,8.85-9.23V,200m	
ZD867	0403-001083	DIODE-ZENER;UDZ9.1B,9.1V,8.85-9.23V,200m	
ZD868	0403-001083	DIODE-ZENER;UDZ9.1B,9.1V,8.85-9.23V,200m	
DISPLAY/FUNCTION PARTS			
BD701	3301-001419	BEAD-SMD;-,220,-,500,TP,-,0.3	
BD702	3301-001419	BEAD-SMD;-,220,-,500,TP,-,0.3	
BD703	3301-001419	BEAD-SMD;-,220,-,500,TP,-,0.3	
C701	2401-003221	C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,8X5,2.5	
C702	2203-000257	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C703	2203-000440	C-CER,CHIP;1nF,10%,50V,X7R,TP,1608,-	
C706	2202-000121	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;100pF,10%,50V,Y5P,TP	
C707	2401-001992	C-AL;2200UF,20%,10V,WT,TP,10X20MM,5	
C708	2202-000797	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;10NF,30%,16V,Y5S,TP,	
C712	2203-000491	C-CER,CHIP;2.2nF,10%,50V,X7R,TP,1608,-	
C714	2203-000491	C-CER,CHIP;2.2nF,10%,50V,X7R,TP,1608,-	
C904A	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
CN701	3711-005312	CONNECTOR-HEADER;3WALL,6P,1R,2MM,STRAIGH	
D701	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
D702	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
D703	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
D704	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
D705	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
DT701	AK07-00004A	LED DISPLAY;BCD-9027A,(BRIGHT),DVD-V3000	
IC701	1003-001561	IC-LED DRIVER;PT6961,SOP,32P,300MIL,-,40	
J905	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608	

Loc.No	Part No	Description ; Specification	Remark
J907	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608	
J910	2007-000029	R-CHIP;0ohm,5%,1/8W,TP,2012	
J911	2007-000029	R-CHIP;0ohm,5%,1/8W,TP,2012	
JK701	3722-001943	JACK-PIN;3P,8.3PI,NI,BLK,-	
L701	2701-000002	INDUCTOR-AXIAL;100uH,10%,4298	
L702	2701-000002	INDUCTOR-AXIAL;100uH,10%,4298	
R701	2001-000429	R-CARBON;1KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R702	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R703	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R704	2001-000837	R-CARBON;51KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R711	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
R712	2007-001167	R-CHIP;75ohm,5%,1/10W,TP,1608	
RM701	AC32-00006A	MODULE REMOCON;TSOP2238WE1,38KHZ,-,5.08m	
SW701	3404-001182	SWITCH-TACT;DC12V,50MA,100GF,6.0X6.0X5.0	
SW702	3404-001182	SWITCH-TACT;DC12V,50MA,100GF,6.0X6.0X5.0	
SW703	3404-001182	SWITCH-TACT;DC12V,50MA,100GF,6.0X6.0X5.0	
SW704	3404-001182	SWITCH-TACT;DC12V,50MA,100GF,6.0X6.0X5.0	
SW705	3404-001182	SWITCH-TACT;DC12V,50MA,100GF,6.0X6.0X5.0	
ZD701	0403-001083	DIODE-ZENER;UDZ9.1B,9.1V,8.85-9.23V,200m	
602	**AK92-00302A**	**ASSY PCB;PAL SLIM COMBO,MAIN ASSY**	
AC14	2203-001607	C-CER,CHIP;0.22nF,5%,50V,NP0,TP,1608	
AC15	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
AC16	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
AC17	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
AC18	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
AC19	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
AC20	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
AC21	2203-000315	C-CER,CHIP;0.12NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
AC22	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
AC23	2203-000125	C-CER,CHIP;1.2nF,10%,50V,X7R,TP,1608,-	
AC24	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
AC25	2203-000315	C-CER,CHIP;0.12NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
AC26	2203-000125	C-CER,CHIP;1.2nF,10%,50V,X7R,TP,1608,-	
AC27	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
AC28	2203-000426	C-CER,CHIP;0.018NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
AC9	2203-001607	C-CER,CHIP;0.22nF,5%,50V,NP0,TP,1608	
AD1	0407-000114	DIODE-ARRAY;DAN202K,80V,100mA,CA2-3,SOT-	
AD2	0407-000114	DIODE-ARRAY;DAN202K,80V,100mA,CA2-3,SOT-	
AD3	0407-000114	DIODE-ARRAY;DAN202K,80V,100mA,CA2-3,SOT-	
AD4	0401-000008	DIODE-SWITCHING;DAN217,80V,100mA,SOT-23,	
AD5	0407-000114	DIODE-ARRAY;DAN202K,80V,100mA,CA2-3,SOT-	
AD6	0407-000116	DIODE-ARRAY;DAP202K,80V,100mA,CK2-3,SOT-	
AE10	2401-002165	C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5	
AE11	2401-000918	C-AL;22uF,20%,16V,GP,-,6.3x7,5	
AE12	2401-001479	C-AL;470uF,20%,10V,GP,TP,-,-	
AE13	2401-000918	C-AL;22uF,20%,16V,GP,-,6.3x7,5	
AE14	2401-001479	C-AL;470uF,20%,10V,GP,TP,-,-	
AE15	2401-000414	C-AL;10uF,20%,16V,GP,TP,4x7,5	
AE16	2401-002165	C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5	
AE17	2401-002196	C-AL;4.7UF,20,25V,GP,TP,4X5,5MM,-	
AE18	2401-002196	C-AL;4.7UF,20,25V,GP,TP,4X5,5MM,-	
AE3	2401-000918	C-AL;22uF,20%,16V,GP,-,6.3x7,5	
AE5	2401-000918	C-AL;22uF,20%,16V,GP,-,6.3x7,5	
AE6	2401-002196	C-AL;4.7UF,20,25V,GP,TP,4X5,5MM,-	
AE7	2401-002196	C-AL;4.7UF,20,25V,GP,TP,4X5,5MM,-	
AE8	2401-002165	C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5	
AE9	2401-002165	C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5	
AIC2	1002-001294	IC-D/A CONVERTER;PCM1742KE,24BIT,TSSOP,1	
AIC4	1201-000163	IC-OP AMP;4560,SOP,8P,173MIL,DUAL,100V/m	
AIC5	1201-000163	IC-OP AMP;4560,SOP,8P,173MIL,DUAL,100V/m	
AL1	3301-001419	BEAD-SMD;-,220,-,500,TP,-,0.3	
AL2	3301-001419	BEAD-SMD;-,220,-,500,TP,-,0.3	
AL3	3301-001419	BEAD-SMD;-,220,-,500,TP,-,0.3	
AL4	3301-001419	BEAD-SMD;-,220,-,500,TP,-,0.3	

Loc.No	Part No	Description ; Specification	Remark
AQ1	0504-000128	TR-DIGITAL;-,NPN,200MW,22K/22K,SOT-23,TP	
AQ10	0501-000341	TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT-	
AQ11	0501-000341	TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT-	
AQ2	0504-000156	TR-DIGITAL;KSR2103,PNP,200MW,22K/22K,SOT	
AQ3	0501-000341	TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT-	
AQ4	0504-000128	TR-DIGITAL;-,NPN,200MW,22K/22K,SOT-23,TP	
AQ5	0504-000156	TR-DIGITAL;KSR2103,PNP,200MW,22K/22K,SOT	
AQ6	0501-000341	TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT-	
AQ7	0504-000128	TR-DIGITAL;-,NPN,200MW,22K/22K,SOT-23,TP	
AQ8	0504-000156	TR-DIGITAL;KSR2103,PNP,200MW,22K/22K,SOT	
AQ9	0501-000314	TR-SMALL SIGNAL;KSA812,PNP,150mW,SOT-23,	
AR14	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR15	2007-000075	R-CHIP;220ohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR16	2007-000075	R-CHIP;220ohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR17	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR18	2007-000075	R-CHIP;220ohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR28	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR29	2007-000075	R-CHIP;220ohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR30	2007-000075	R-CHIP;220ohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR31	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR32	2007-000075	R-CHIP;220ohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR33	2007-000097	R-CHIP;47Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR34	2007-000102	R-CHIP;100Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR35	2007-000097	R-CHIP;47Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR37	2007-000097	R-CHIP;47Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR38	2007-000102	R-CHIP;100Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR39	2007-000097	R-CHIP;47Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR41	2007-001179	R-CHIP;8.2Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR42	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR43	2007-000092	R-CHIP;15Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR44	2007-000102	R-CHIP;100Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR45	2007-000102	R-CHIP;100Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR46	2007-001179	R-CHIP;8.2Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR47	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR48	2007-000092	R-CHIP;15Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR49	2007-000102	R-CHIP;100Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR50	2007-000102	R-CHIP;100Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR52	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR54	2007-000102	R-CHIP;100Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR55	2007-000077	R-CHIP;470ohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR56	2007-001101	R-CHIP;62ohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR57	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR58	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR59	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR60	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR61	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR62	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AZ1	0403-001083	DIODE-ZENER;UDZ9.1B,9.1V,8.85-9.23V,200m	
AZ2	0403-001083	DIODE-ZENER;UDZ9.1B,9.1V,8.85-9.23V,200m	
AZ3	0403-001083	DIODE-ZENER;UDZ9.1B,9.1V,8.85-9.23V,200m	
AZ4	0403-001083	DIODE-ZENER;UDZ9.1B,9.1V,8.85-9.23V,200m	
CJ100	2007-000033	R-CHIP;0ohm,5%,1/4W,TP,3216	
CN1	3708-001696	CONNECTOR-FPC/FFC/PIC;24P,1MM,STRAIGHT,S	
CN2	3708-001695	CONNECTOR-FPC/FFC/PIC;13P,1MM,STRAIGHT,S	
CN3	3711-001018	CONNECTOR-HEADER;BOX,5P,1R,2mm,STRAIGHT,	
CN4	3708-001447	CONNECTOR-FPC/FFC/PIC;36P,1.25MM,STRAIGH	
CNC1	2203-000681	C-CER,CHIP;0.027NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
CNC10	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
CNC2	2203-000681	C-CER,CHIP;0.027NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
CNC3	2203-000681	C-CER,CHIP;0.027NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
CNC4	2203-000681	C-CER,CHIP;0.027NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
CNC5	2203-000681	C-CER,CHIP;0.027NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
CNC9	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
CNL1	3301-001419	BEAD-SMD;-,220,-,500,TP,-,0.3	
CNL2	3301-001419	BEAD-SMD;-,220,-,500,TP,-,0.3	
CNR1	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608	

Loc.No	Part No	Description ; Specification	Remark
CNR10	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
CNR11	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
CNR12	2007-001164	R-CHIP;75ohm,1%,1/10W,TP,1608	
CNR13	2007-001164	R-CHIP;75ohm,1%,1/10W,TP,1608	
CNR14	2007-001164	R-CHIP;75ohm,1%,1/10W,TP,1608	
CNR2	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608	
CNR3	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608	
CNR4	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608	
CNR5	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608	
CNR6	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608	
CNR7	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608	
CNR8	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608	
CNR9	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608	
CVL0	3301-001419	BEAD-SMD;-,220,-,500,TP,-,0.3	
DC1	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
DC2	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
DD1	0407-000116	DIODE-ARRAY;DAP202K,80V,100mA,CK2-3,SOT-	
DOC2	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
DOC3	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
DOC4	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
DOE1	2401-000598	C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,4x7,5	
DOE2	2401-001479	C-AL;470uF,20%,10V,GP,TP,-,-	
DOIC1	AH14-10004R	IC;M74HCU04,SOP,TAPE 14P	
DOIC2	3707-001060	CONNECTOR-OPTICAL;PLUG,GP1FA550TZ,6DB,2.	
DOL1	2901-001125	FILTER-EMI ON BOARD;50V,0.5A,-,220pF,7x2	
DOL2	3301-001419	BEAD-SMD;-,220,-,500,TP,-,0.3	
DOL3	2703-000398	INDUCTOR-SMD;10uH,10%,3225	
DOL4	3301-001419	BEAD-SMD;-,220,-,500,TP,-,0.3	
DOR1	2007-000076	R-CHIP;330ohm,5%,1/10W,TP,1608	
DOR2	2007-001167	R-CHIP;75ohm,5%,1/10W,TP,1608	
DOR3	2007-000075	R-CHIP;220ohm,5%,1/10W,TP,1608	
DOZ1	0403-001083	DIODE-ZENER;UDZ9.1B,9.1V,8.85-9.23V,200m	
DOZ2	0403-001083	DIODE-ZENER;UDZ9.1B,9.1V,8.85-9.23V,200m	
DQ1	0501-000341	TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT-	
DQ2	0501-000341	TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT-	
DQ3	0501-000341	TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT-	
DR1	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
DR2	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
DR3	2007-000075	R-CHIP;220ohm,5%,1/10W,TP,1608	
DR4	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
DR5	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
DR6	2007-000075	R-CHIP;220ohm,5%,1/10W,TP,1608	
DR7	2007-000116	R-CHIP;120ohm,5%,1/10W,TP,1608	
DR8	2007-000116	R-CHIP;120ohm,5%,1/10W,TP,1608	
FC1	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
FC10	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
FC11	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
FC12	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
FC13	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
FC15	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
FC2	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
FC3	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
FC4	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
FC5	2203-001222	C-CER,CHIP;820pF,10%,50V,X7R,TP,1608,-	
FC6	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
FC7	2203-000140	C-CER,CHIP;1.5nF,10%,50V,X7R,TP,1608,-	
FE1	2401-003107	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,5x7,5	
FE2	2401-003107	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,5x7,5	
FE3	2401-003107	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,5x7,5	
FE4	2401-003107	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,5x7,5	
FE5	2401-003107	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,5x7,5	
FE6	2401-000414	C-AL;10uF,20%,16V,GP,TP,4x7,5	
FR1	2007-000084	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
FR10	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
FR11	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
FR12	2007-000124	R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
FR13	2007-000124	R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
FR14	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
FR15	2007-000655	R-CHIP;27Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
FR16	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
FR17	2007-000088	R-CHIP;7.5Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
FR18	2007-000092	R-CHIP;15Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
FR2	2007-000084	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
FR3	2007-000034	R-CHIP;1OHM,5%,1/4W,DA,TP,3216	
FR4	2007-000034	R-CHIP;1OHM,5%,1/4W,DA,TP,3216	
FR5	2007-000093	R-CHIP;20Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
FR6	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
FR7	2007-000093	R-CHIP;20Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
FR8	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
FR9	2007-000092	R-CHIP;15Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
JACK1	3722-001843	JACK-PIN;3P/6C,3.2MM,NI,BLK,-	
JL1	3301-001419	BEAD-SMD;-,220,-,500,TP,-,0.3	
JL2	3301-001419	BEAD-SMD;-,220,-,500,TP,-,0.3	
PC1	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
PC10	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
PC11	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
PC12	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
PC13	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
PC2	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
PC3	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
PC4	2203-000257	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
PC5	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
PC6	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
PC7	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
PC8	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
PC9	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
PE1	2401-002165	C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5	
PE10	2401-002165	C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5	
PE11	2401-003037	C-AL;330uF,20%,6.3V,GP,TP,8x5mm,5mm	
PE12	2401-002165	C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5	
PE2	2401-000303	C-AL;100uF,20%,25V,GP,TP,6.3x11,5	
PE3	2401-002165	C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5	
PE4	2401-002165	C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5	
PE5	2401-002165	C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5	
PE6	2401-002165	C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5	
PE8	2401-002165	C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5	
PE9	2401-002165	C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5	
PIC1	1203-002178	IC-VOLTAGE REGULATOR;1563,SOP,7P,173MIL,	
PIC2	1203-002816	IC-POSI.FIXED REG.;AMC1117-1.8SKT,SOT-22	
PIC3	1203-002185	IC-VOLTAGE REGULATOR;3RD13,TO-220,4P,402	
PL1	2703-000398	INDUCTOR-SMD;10uH,10%,3225	
PL2	2703-000398	INDUCTOR-SMD;10uH,10%,3225	
PL3	2703-000398	INDUCTOR-SMD;10uH,10%,3225	
PL5	2703-000398	INDUCTOR-SMD;10uH,10%,3225	
PL6	2703-000398	INDUCTOR-SMD;10uH,10%,3225	
PL7	2703-000398	INDUCTOR-SMD;10uH,10%,3225	
PL8	3301-001419	BEAD-SMD;-,220,-,500,TP,-,0.3	
PR3	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608	
RC1	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
RC11	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
RC12	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
RC13	2203-000975	C-CER,CHIP;47nF,10%,25V,X7R,TP,1608,-	
RC14	2203-000257	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
RC15	2203-000975	C-CER,CHIP;47nF,10%,25V,X7R,TP,1608,-	
RC16	2203-000257	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
RC17	2203-000560	C-CER,CHIP;220nF,+80-20%,25V,Y5V,TP,1608	
RC18	2203-000236	C-CER,CHIP;0.1NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
RC19	2203-000560	C-CER,CHIP;220nF,+80-20%,25V,Y5V,TP,1608	
RC2	2203-000140	C-CER,CHIP;1.5nF,10%,50V,X7R,TP,1608,-	
RC21	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
RC22	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
RC23	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	

Loc.No	Part No	Description ; Specification	Remark
RC24	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
RC25	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
RC27	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
RC28	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
RC29	2203-000236	C-CER,CHIP;0.1NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
RC3	2203-000140	C-CER,CHIP;1.5nF,10%,50V,X7R,TP,1608,-	
RC31	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
RC32	2203-000560	C-CER,CHIP;220nF,+80-20%,25V,Y5V,TP,1608	
RC33	2203-000715	C-CER,CHIP;3.3nF,10%,50V,X7R,TP,1608,-	
RC34	2203-000140	C-CER,CHIP;1.5nF,10%,50V,X7R,TP,1608,-	
RC35	2203-000236	C-CER,CHIP;0.1NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
RC4	2203-000140	C-CER,CHIP;1.5nF,10%,50V,X7R,TP,1608,-	
RC5	2203-000140	C-CER,CHIP;1.5nF,10%,50V,X7R,TP,1608,-	
RC6	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
RC60	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
RC7	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
RC8	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
RC9	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
RE1	2401-002165	C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5	
RE10	2401-002165	C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5	
RE2	2401-002165	C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5	
RE3	2401-000414	C-AL;10uF,20%,16V,GP,TP,4x7,5	
RE4	2401-003107	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,5x7,5	
RE5	2401-003107	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,5x7,5	
RE6	2401-000414	C-AL;10uF,20%,16V,GP,TP,4x7,5	
RE7	2401-000414	C-AL;10uF,20%,16V,GP,TP,4x7,5	
RE8	2401-000414	C-AL;10uF,20%,16V,GP,TP,4x7,5	
RE9	2401-000414	C-AL;10uF,20%,16V,GP,TP,4x7,5	
RIC1	AH13-00009B	IC ASIC;S5L1463A01,DVD-P293,80,+5V,-40	
RL11	2703-000398	INDUCTOR-SMD;10uH,10%,3225	
RL3	3301-001419	BEAD-SMD;-,220,-,500,TP,-,0.3	
RQ1	0501-000279	TR-SMALL SIGNAL;KSA1182-Y,PNP,150mW,SOT-	
RQ2	0501-000279	TR-SMALL SIGNAL;KSA1182-Y,PNP,150mW,SOT-	
RR11	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
RR12	2007-000312	R-CHIP;10ohm,5%,1/4W,TP,3216	
RR15	2007-000102	R-CHIP;100Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
RR16	2007-000102	R-CHIP;100Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
RR17	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
RR18	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
RR19	2007-000091	R-CHIP;12Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
RR2	2007-000458	R-CHIP;18Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
RR21	2007-000091	R-CHIP;12Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
RR22	2007-000655	R-CHIP;27Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
RR23	2007-001235	R-CHIP;910Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
RR24	2007-000134	R-CHIP;33Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
RR25	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608	
RR26	2007-000102	R-CHIP;100Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
RR28	2007-000102	R-CHIP;100Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
RR29	2007-000381	R-CHIP;13Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
RR3	2007-000091	R-CHIP;12Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
RR31	2007-000102	R-CHIP;100Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
RR4	2007-000091	R-CHIP;12Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
RR5	2007-000091	R-CHIP;12Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
RR60	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
RR65	2007-000084	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
RR6A	2007-001179	R-CHIP;8.2Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
RR7A	2007-000086	R-CHIP;5.6Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
RR8	2007-000077	R-CHIP;470ohm,5%,1/10W,TP,1608	
RR9	2007-000312	R-CHIP;10ohm,5%,1/4W,TP,3216	
SC1	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
SC11	2203-000560	C-CER,CHIP;220nF,+80-20%,25V,Y5V,TP,1608	
SC13	2203-001634	C-CER,CHIP;33nF,10%,50V,X7R,TP,1608,1.6m	
SC14	2203-000491	C-CER,CHIP;2.2nF,10%,50V,X7R,TP,1608,-	
SC15	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
SC16	2203-000257	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
SC17	2203-000257	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	

Loc.No	Part No	Description ; Specification	Remark
SC18	2203-000257	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
SC2	2203-001652	C-CER,CHIP;470nF,+80-20%,16V,Y5V,TP,1608	
SC23	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
SC24	2203-000681	C-CER,CHIP;0.027NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
SC25	2203-000681	C-CER,CHIP;0.027NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
SC26	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
SC27	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
SC28	2203-000815	C-CER,CHIP;0.033NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
SC29	2203-000815	C-CER,CHIP;0.033NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
SC3	2203-002398	C-CER,CHIP;22nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
SC31	2203-000626	C-CER,CHIP;0.022NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
SC32	2203-000815	C-CER,CHIP;0.033NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
SC33	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
SC34	2203-000626	C-CER,CHIP;0.022NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
SC35	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
SC36	2203-000257	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
SC38	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
SC4	2203-001652	C-CER,CHIP;470nF,+80-20%,16V,Y5V,TP,1608	
SC41	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
SC42	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
SC43	2203-001634	C-CER,CHIP;33nF,10%,50V,X7R,TP,1608,1.6m	
SC44	2203-000715	C-CER,CHIP;3.3nF,10%,50V,X7R,TP,1608,-	
SC45	2203-001126	C-CER,CHIP;0.68nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
SC46	2203-000975	C-CER,CHIP;47nF,10%,25V,X7R,TP,1608,-	
SC47	2203-000140	C-CER,CHIP;1.5nF,10%,50V,X7R,TP,1608,-	
SC48	2203-000815	C-CER,CHIP;0.033NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
SC5	2203-002398	C-CER,CHIP;22nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
SC50	2203-000560	C-CER,CHIP;220nF,+80-20%,25V,Y5V,TP,1608	
SC52	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
SC53	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
SC54	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
SC55	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
SC56	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
SC57	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
SC58	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
SC59	2203-000140	C-CER,CHIP;1.5nF,10%,50V,X7R,TP,1608,-	
SC6	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
SC60	2203-000357	C-CER,CHIP;0.15NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
SC7	2203-000257	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
SC8	2203-000491	C-CER,CHIP;2.2nF,10%,50V,X7R,TP,1608,-	
SC9	2203-000491	C-CER,CHIP;2.2nF,10%,50V,X7R,TP,1608,-	
SE1	2401-000414	C-AL;10uF,20%,16V,GP,TP,4x7,5	
SE2	2401-001479	C-AL;470uF,20%,10V,GP,TP,-,-	
SIC1	AH13-00006B	IC ASIC;S5L1455X01,DVD-P293,160,+3.3V,	
SIC2	1105-001504	IC-DRAM;IC41LV16256,256Kx16Bit,SOJ,40P	
SIC3	1003-001489	IC-MOTOR DRIVER;FAN8728,HQFP,48P,14X14MM	
SJACK	3722-001375	JACK-DIN;4P,-,NI,BLK,-	
SL1	3301-001419	BEAD-SMD;-,220,-,500,TP,-,0.3	
SL2	3301-001419	BEAD-SMD;-,220,-,500,TP,-,0.3	
SL3	3301-001419	BEAD-SMD;-,220,-,500,TP,-,0.3	
SL4	3301-001419	BEAD-SMD;-,220,-,500,TP,-,0.3	
SL5	2703-000398	INDUCTOR-SMD;10uH,10%,3225	
SL6	3301-001419	BEAD-SMD;-,220,-,500,TP,-,0.3	
SR1	2007-001235	R-CHIP;910Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
SR11	2007-000124	R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
SR13	2007-000092	R-CHIP;15Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
SR14	2007-000092	R-CHIP;15Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
SR15	2007-000091	R-CHIP;12Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
SR16	2007-000655	R-CHIP;27Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
SR17	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
SR18	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
SR19	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
SR2	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
SR21	2007-000093	R-CHIP;20Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
SR22	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
SR23	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608	

Loc.No	Part No	Description ; Specification	Remark
SR24	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
SR26	2007-000109	R-CHIP;1Mohm,5%,1/10W,TP,1608	
SR28	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608	
SR29	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608	
SR3	2007-000092	R-CHIP;15Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
SR31	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
SR34	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608	
SR36	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608	
SR39	2007-000116	R-CHIP;120ohm,5%,1/10W,TP,1608	
SR4	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608	
SR41	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608	
SR42	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
SR43	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608	
SR44	2007-000093	R-CHIP;20Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
SR45	2007-000102	R-CHIP;100Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
SR46	2007-001164	R-CHIP;75ohm,1%,1/10W,TP,1608	
SR49	2007-000729	R-CHIP;300ohm,5%,1/10W,TP,1608	
SR5	2007-000091	R-CHIP;12Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
SR50	2007-000305	R-CHIP;10Mohm,5%,1/10W,TP,1608	
SR51	2007-000305	R-CHIP;10Mohm,5%,1/10W,TP,1608	
SR52	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608	
SR54	2007-000084	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
SR55	2007-000109	R-CHIP;1Mohm,5%,1/10W,TP,1608	
SR56	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608	
SR57	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608	
SR58	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608	
SR59	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608	
SR6	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608	
SR60	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608	
SR61	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608	
SR62	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608	
SR63	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608	
SR7	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608	
SR8	2007-000091	R-CHIP;12Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
SR9	2007-000124	R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
SVL1	3301-001419	BEAD-SMD;-,220,-,500,TP,-,0.3	
SVL2	3301-001419	BEAD-SMD;-,220,-,500,TP,-,0.3	
SY1	2801-000261	CRYSTAL-UNIT;33.8688MHz,50ppm,28-AAA,12p	
VC10	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
VC11	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
VC13	2203-001607	C-CER,CHIP;0.22nF,5%,50V,NP0,TP,1608	
VC17	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
VC18	2203-001607	C-CER,CHIP;0.22nF,5%,50V,NP0,TP,1608	
VC50	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
VC6	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
VC7	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
VC8	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
VC9	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
VE1	2401-002165	C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5	
VE2	2401-000918	C-AL;22uF,20%,16V,GP,-,6.3x7,5	
VE4	2401-001479	C-AL;470uF,20%,10V,GP,TP,-,-	
VE5	2401-001479	C-AL;470uF,20%,10V,GP,TP,-,-	
VE6	2401-001479	C-AL;470uF,20%,10V,GP,TP,-,-	
VE7	2401-001479	C-AL;470uF,20%,10V,GP,TP,-,-	
VIC1	1204-001978	IC-VIDEO PROCESS;LA73054,-,36P,-,SSOP,7V	
VL6	2703-000398	INDUCTOR-SMD;10uH,10%,3225	
VR30	2007-001134	R-CHIP;68ohm,5%,1/10W,TP,1608	
VR31	2007-001167	R-CHIP;75ohm,5%,1/10W,TP,1608	
VR49	2007-000084	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
VR51	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608	
VZ1	0403-001083	DIODE-ZENER;UDZ9.1B,9.1V,8.85-9.23V,200m	
VZ2	0403-001083	DIODE-ZENER;UDZ9.1B,9.1V,8.85-9.23V,200m	
VZ3	0403-001083	DIODE-ZENER;UDZ9.1B,9.1V,8.85-9.23V,200m	
VZ4	0403-001083	DIODE-ZENER;UDZ9.1B,9.1V,8.85-9.23V,200m	
ZC1	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
ZC10	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	

Loc.No	Part No	Description ; Specification	Remark
ZC101	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
ZC102	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
ZC103	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
ZC104	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
ZC105	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
ZC106	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
ZC107	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
ZC11	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
ZC112	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
ZC113	2203-000815	C-CER,CHIP;0.033NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
ZC114	2203-000236	C-CER,CHIP;0.1NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
ZC115	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
ZC12	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
ZC13	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
ZC15	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
ZC15A	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
ZC16	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
ZC17	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
ZC18	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
ZC19	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
ZC195	2203-001607	C-CER,CHIP;0.22nF,5%,50V,NP0,TP,1608	
ZC196	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
ZC2	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
ZC20	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
ZC21	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
ZC22	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
ZC23	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
ZC24	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
ZC25	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
ZC27	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
ZC28	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
ZC29	2203-000815	C-CER,CHIP;0.033NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
ZC3	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
ZC30	2203-000815	C-CER,CHIP;0.033NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
ZC31	2203-000815	C-CER,CHIP;0.033NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
ZC32	2203-000815	C-CER,CHIP;0.033NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
ZC34	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
ZC35	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
ZC36	2203-000681	C-CER,CHIP;0.027NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
ZC37	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
ZC38	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
ZC4	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
ZC40	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
ZC5	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
ZC6	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
ZC68	2203-000815	C-CER,CHIP;0.033NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
ZC7	2203-000681	C-CER,CHIP;0.027NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
ZC80	2203-000998	C-CER,CHIP;0.047NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
ZC9	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608,-	
ZE1	2401-002165	C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5	
ZE2	2401-002165	C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5	
ZIC1	1204-002092	IC-DECODER;ZR36742,QFP,208P,28X28MM,PLAS	
ZIC2	1105-001513	IC-DRAM;IS42S16400A-7T,1Mx16Bitx4Bit,T	
ZIC3	1107-001369	IC-FLASH MEMORY;MBM29LV800BA-90PFTN,512K	
ZIC7	1103-001204	IC-EEPROM;24C021,256x8Bit,SOP,8P,150MIL,	
ZIC8	0801-002701	IC-CMOS LOGIC;74VHCT125A,BUFFER,TSSOP,14	
ZL10	3301-001419	BEAD-SMD;-,220,-,500,TP,-,0.3	
ZL11	3301-001419	BEAD-SMD;-,220,-,500,TP,-,0.3	
ZL12	3301-001419	BEAD-SMD;-,220,-,500,TP,-,0.3	
ZL13	3301-001419	BEAD-SMD;-,220,-,500,TP,-,0.3	
ZL14	3301-001419	BEAD-SMD;-,220,-,500,TP,-,0.3	
ZL15	3301-001419	BEAD-SMD;-,220,-,500,TP,-,0.3	
ZL195	3301-001419	BEAD-SMD;-,220,-,500,TP,-,0.3	
ZL196	2703-000398	INDUCTOR-SMD;10uH,10%,3225	
ZL197	2703-000398	INDUCTOR-SMD;10uH,10%,3225	
ZL5	3301-001419	BEAD-SMD;-,220,-,500,TP,-,0.3	

Loc.No	Part No	Description ; Specification	Remark
ZL6	3301-001419	BEAD-SMD;-,220,-,500,TP,-,0.3	
ZL7	3301-001419	BEAD-SMD;-,220,-,500,TP,-,0.3	
ZL78	3301-001419	BEAD-SMD;-,220,-,500,TP,-,0.3	
ZL8	3301-001419	BEAD-SMD;-,220,-,500,TP,-,0.3	
ZL9	3301-001419	BEAD-SMD;-,220,-,500,TP,-,0.3	
ZNR1	2011-000475	R-NET;33OHM,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,32	
ZR101	2007-000076	R-CHIP;330ohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR14	2007-001164	R-CHIP;75ohm,1%,1/10W,TP,1608	
ZR15	2007-001164	R-CHIP;75ohm,1%,1/10W,TP,1608	
ZR16	2007-001164	R-CHIP;75ohm,1%,1/10W,TP,1608	
ZR17	2007-001164	R-CHIP;75ohm,1%,1/10W,TP,1608	
ZR18	2007-001164	R-CHIP;75ohm,1%,1/10W,TP,1608	
ZR19	2007-001164	R-CHIP;75ohm,1%,1/10W,TP,1608	
ZR20	2007-001164	R-CHIP;75ohm,1%,1/10W,TP,1608	
ZR21	2007-001164	R-CHIP;75ohm,1%,1/10W,TP,1608	
ZR22	2007-000113	R-CHIP;33ohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR23	2007-000113	R-CHIP;33ohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR24	2007-000113	R-CHIP;33ohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR25	2007-000113	R-CHIP;33ohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR27	2007-000084	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR28	2007-000084	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR29	2007-000084	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR3	2007-000821	R-CHIP;390ohm,1%,1/10W,TP,1608	
ZR30	2007-000084	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR31	2007-000084	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR33	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR34	2007-000084	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR36	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR37	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR38	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR39	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR40	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR41	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR45	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR46	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR47	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR48	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR49	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR5	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR50	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR51	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR52	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR53	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR54	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR55	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR56	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR58	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR6	2007-000084	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR62	2007-000084	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR67	2007-000084	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR68	2007-001164	R-CHIP;75ohm,1%,1/10W,TP,1608	
ZR7	2007-000084	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR79	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR8	2007-000084	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR80	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR9	2007-000084	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZY1	2801-003554	CRYSTAL-UNIT;27MHz,10ppm,28-AAM,12pF,40o	
603	**AC94-00205A**	**ASSY SORT-SMPS;SV-DVD60,DIVA,SLIM**	
BD1S01	AC27-92001M	COIL-INDUCTOR;RH3.5X6.5RS,BEAD(RADIAL),-	
BD1SS3	AC27-92001M	COIL-INDUCTOR;RH3.5X6.5RS,BEAD(RADIAL),-	
C1P101	2401-003480	C-AL;1000UF,20%,10V,LZ,TP,10X16MM,5	
C1SD12	2305-001029	C-FILM,LEAD-PEF;10nF,10%,630V,TP,12x9x12	
C1SD13	2305-001029	C-FILM,LEAD-PEF;10nF,10%,630V,TP,12x9x12	
C1SD16	2201-000129	C-CERAMIC,DISC;0.1NF,10%,1KV,Y5P,TP,7X4M	
C1SF02	2401-002608	C-AL;33uF,20%,35V,GP,TP,5x11,5	

Loc.No	Part No	Description ; Specification	Remark
C1SS01	2301-001157	C-FILM,LEAD-PEF;47nF,10%,275V,BK,17.5x12	⚠
C1SS02	2301-001157	C-FILM,LEAD-PEF;47nF,10%,275V,BK,17.5x12	⚠
C1SS03	2201-000987	C-CERAMIC,DISC;2.2NF,20%,400V,Y5U,BK,12.	⚠
C1SS04	2201-000987	C-CERAMIC,DISC;2.2NF,20%,400V,Y5U,BK,12.	⚠
C1SS05	2201-002044	C-CERAMIC,DISC;0.1NF,10%,400V,Y5P,TP,8.5	⚠
C1SS06	2201-002044	C-CERAMIC,DISC;0.1NF,10%,400V,Y5P,TP,8.5	⚠
C1SS10	2401-003303	C-AL;82uF,20%,400V,GP,BK,22X30,10	
C1SS11	2401-000598	C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,4x7,5	
C1SS12	2401-002299	C-AL;4.7uF,20%,50V,GP,TP,5x7,5	
C1SS15	2401-001992	C-AL;2200UF,20%,10V,WT,TP,10X20MM,5	
C1SS16	2401-003480	C-AL;1000UF,20%,10V,LZ,TP,10X16MM,5	
C1SS17	2401-001992	C-AL;2200UF,20%,10V,WT,TP,10X20MM,5	
C1SS18	2401-001992	C-AL;2200UF,20%,10V,WT,TP,10X20MM,5	
C1SS19	2401-000385	C-AL;10uF,20%,100V,GP,TP,6.3x11,5	
C1SS20	2201-000812	C-CERAMIC,DISC;2.2NF,20%,400V,Y5U,BK,12.	
C1SS21	2401-001126	C-AL;330uF,20%,25V,WT,TP,10x12.5,5	
C1SS22	2401-003477	C-AL;330UF,20%,25V,LZ,TP,10X12.5MM,	
C1SS26	2401-001126	C-AL;330uF,20%,25V,WT,TP,10x12.5,5	
C1SS27	2301-000129	C-FILM,LEAD-PEF;100nF,5%,50V,TP,10X9X4.3	
CN101	3710-000119	CONNECTOR-SOCKET;10P,1R,2.5MM,ANGLE,SN,-	
CN1SS1	3711-000178	CONNECTOR-HEADER;1WALL,2P,1R,3.96mm,STRA	
D1SF01	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
D1SF02	0402-001195	DIODE-RECTIFIER;F1T4,400V,1.0A,TS-1,TP	
D1SS01	0402-001196	DIODE-RECTIFIER;1T5,600V,1A,TS-1,TP	
D1SS02	0402-001196	DIODE-RECTIFIER;1T5,600V,1A,TS-1,TP	
D1SS03	0402-001196	DIODE-RECTIFIER;1T5,600V,1A,TS-1,TP	
D1SS04	0402-001196	DIODE-RECTIFIER;1T5,600V,1A,TS-1,TP	
D1SS11	0402-000012	DIODE-RECTIFIER;UF4007,1KV,1A,DO-41,TP	
D1SS12	0404-001180	DIODE-SCHOTTKY;SE55,45V,5000MA,TO-220A,B	
D1SS13	0404-001180	DIODE-SCHOTTKY;SE55,45V,5000MA,TO-220A,B	
D1SS14	0404-001180	DIODE-SCHOTTKY;SE55,45V,5000MA,TO-220A,B	
D1SS15	0402-001195	DIODE-RECTIFIER;F1T4,400V,1.0A,TS-1,TP	
D1SS16	0402-001194	DIODE-RECTIFIER;UG2D,200V,2A,DO-204AC,TP	
D1SS19	0402-001195	DIODE-RECTIFIER;F1T4,400V,1.0A,TS-1,TP	
D1SS20	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,100V,200mA,DO-35,	
F1SS01	3601-001123	FUSE-CARTRIDGE;250V,1.6A,TIME-LAG,CERAMI	⚠
IC1S02	0604-001028	PHOTO-COUPLER;TR,50-600%,250mW,DIP-4,ST	⚠
IC1S03	AC14-12006D	IC;KA431Z,TO-92,TAPING	
IC1SS2	1203-002805	IC-PWM CONTROLLER;ICE2BS01,PDIP,8P,9.52X	
L1P102	AC27-12001N	COIL CHOKE;10UH-15%,RA,K-30,Q80,150KHZ,-	
L1SS01	AC29-00002A	FILTER LINE NOISE;-,30mH,-,-,BLF-2116	
L1SS02	AC29-00003A	FILTER LINE NOISE;-,20mH MIN,-,-,-	⚠
L1SS03	AC27-12001N	COIL CHOKE;10UH-15%,RA,K-30,Q80,150KHZ,-	
L1SS04	AC27-12001N	COIL CHOKE;10UH-15%,RA,K-30,Q80,150KHZ,-	
L1SS05	AC27-12001N	COIL CHOKE;10UH-15%,RA,K-30,Q80,150KHZ,-	
PT1S01	AC26-00012J	TRANS SWITCHING;EER-3126,SLV-D950E,-,-,-	⚠
R1SD11	2006-000273	R-CEMENT;27KOHM,5%,2W,CA,BK,6.4X6.5X18M	
R1SD13	2006-000273	R-CEMENT;27KOHM,5%,2W,CA,BK,6.4X6.5X18M	
R1SD14	2001-000598	R-CARBON;3.3OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R1SF05	2001-000527	R-CARBON;22OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R1SF06	2004-000459	R-METAL;2.2Kohm,1%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
R1SF07	2003-000105	R-METAL OXIDE;0.33ohm,5%,2W,AD,TP,6x16mm	
R1SQ11	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R1SR01	2001-000548	R-CARBON;270KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
R1SR02	2001-000548	R-CARBON;270KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
R1SR03	2001-000548	R-CARBON;270KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
R1SS01	2006-000262	R-CEMENT;2.7ohm,10%,2W,CB,TP,7.5x11x20.	
R1SS08	2001-000793	R-CARBON;47OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R1SS31	2001-000780	R-CARBON;470OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R1SS32	2001-000429	R-CARBON;1KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R1SS33	2001-000429	R-CARBON;1KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R1SS34	2004-000869	R-METAL;3Kohm,1%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R1SS35	2004-000459	R-METAL;2.2Kohm,1%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
R1SS36	2008-001033	R-FUSIBLE(S);10ohm,5%,2W,AF,TP,3.9x10mm	
R1SS55	2002-000121	R-COMPOSITION;1Mohm,10%,1/2W,AA,TP,3.5x9	
VA1SS1	1405-001026	VARISTOR;470V,600A,9x7mm,TP	⚠

Loc.No	Part No	Description ; Specification	Remark
ZD1SS1	0403-000713	DIODE-ZENER;MTZJ20B,20V,18.63-17.7V,500m	
ZD1SS2	0403-001318	DIODE-ZENER;MTZJ4.3B,4.17-4.43V,500mW,DO	
701	**AC94-00206A**	**ASSY SORT-FUNCTION;SV-DVD60,SLIM DIVA**	
CN701	3710-001918	CONNECTOR-SOCKET;6P,1R,2MM,ANGLE,SN	
SW707	3404-001182	SWITCH-TACT;DC12V,50MA,100GF,6.0X6.0X5.0	
SW708	3404-001182	SWITCH-TACT;DC12V,50MA,100GF,6.0X6.0X5.0	
SW709	3404-001182	SWITCH-TACT;DC12V,50MA,100GF,6.0X6.0X5.0	
SW710	3404-001182	SWITCH-TACT;DC12V,50MA,100GF,6.0X6.0X5.0	
SW713	3404-001182	SWITCH-TACT;DC12V,50MA,100GF,6.0X6.0X5.0	
SW714	3404-001182	SWITCH-TACT;DC12V,50MA,100GF,6.0X6.0X5.0	
SW715	3404-001182	SWITCH-TACT;DC12V,50MA,100GF,6.0X6.0X5.0	
SW716	3404-001182	SWITCH-TACT;DC12V,50MA,100GF,6.0X6.0X5.0	
-	**-**	**ASSY PCB-HOUSING;DP-9,EXINO**	**S.N.A**
HCN1	AH39-00266B	CONNECT WIRE;-,#26,-,-,-,WHT/BLK,-,-,-,-	
HSW1	3409-001138	SWITCH-DETECTOR;5V DC,1A,DPST,30GF,-	

MEMO